

4 полюса Контактторы (18AF)


Описание

- 4-полюсные главные контакты
- Защита от прикосновения к токоведущим частям
- Монтаж на DIN-рейку или с помощью винтов
- Небольшие габаритные размеры: ширина 44 мм
- Опциональные вспомогательные контакты
- Имеются дополнительные принадлежности для монтажа спереди/сбоку
- Доступны реле защиты от перегрузки с прямым присоединением
- Степень защиты: IP20


Номинальные параметры




MC-18a/4



2-полюсные последовательное подключение



3-полюсные последовательное подключение



4-полюсные последовательное подключение

Тип контактора			MC-6a/4		MC-9a/4		MC-12a/4		MC-18a/4	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC1	200/240 B	9	25	9	25	9	25	15	40
		380/440B	17	25	17	25	17	25	27	40
		500/550 B	21	25	21	25	21	25	35	40
		690 B	27	25	27	25	27	25	44	40
	AC3	200/240 B	2,2	9	2,5	11	3,5	13	4,5	18
		380/440 B	3	7	4	9	5,5	12	7,5	18
		Ith	-	25	-	25	-	25	-	40
Категория DC1 (LR=1мс)	2-полюсн.	110 B	-	6	-	6	-	10	-	13
	Последовательно	220 B	-	3	-	3	-	7	-	8
	3-полюсн.	110 B	-	8	-	8	-	12	-	18
	Последовательно	220 B	-	8	-	8	-	12	-	18
	4-полюсн.	110 B	-	10	-	10	-	15	-	20
	Последовательно	220 B	-	10	-	10	-	12	-	20
Номинальные параметры UL			л. с.	A	л. с.	A	л. с.	A	л. с.	A
	200/240 B	3	-	3	-	5	-	7,5	-	
	440/480B	5	-	5	-	7,5	-	10	-	
	550/600 B	7,5	-	7,5	-	10	-	15	-	
	Ith	-	25	-	25	-	25	-	32	
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)	AWG	18~10		18~10		16~10		16~8		
	мм²	1.5~4		1.5~10		1.5~10		1~4		
Тип проводника			65/75°C Только медные проводники							



Напряжение цепи управления

пер. тока	50 Гц	24, 32, 42, 48, 80, 100, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 500, 550 B
	60 Гц	24, 48, 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 480, 600 B
	50/60 Гц	24, 48, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 415, 440, 500, 550 B
пост. тока		12, 20, 24, 30, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 B

Сертификация

- CE(MЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

